

**FISA TEHNICA GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT
MODEL - E 6000**

GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT		MODEL - E 6000 - Marca BENZA
Generator		
Tip alternator		SINCRO - Italia
Putere generator	KVA	6.0
Tensiune	V	230
Amperaj maxim	A	26
Frecvență	Hz	50
Grad de protecție		IP 21
Clasa de izolație		H
Siguranța automată		Da
Voltmetru		Da
Motor		
Model motor		ROBIN – SUBARU EH 41 DHS
Clasa motor		industrial
Tip motor		Benzina, 1 cilindru, 4 timpi
Putere	CP	13.5
Capacitate cilindrică	cm ³	404
Turație nominală / maximă	rpm	3000
Rezervor incorporat	litri	7
Sistem de pornire	Starter	Manual
Consum min-max (funcție de încărcare)	litri/h	1.0 – 1.8
Dimensiuni [L x l x h]	mm	820 x 670 x 620
Greutate	Kg	81
Nivel de zgomot la 7 m	dB (A)	84
Dotări standard:		
Cadru metalic	Da	
Roti de transport	Da – 2 roti	
Amortizoare antivibrații	Da – 6 buc	
Amortizor antiderapaj (pe sol)	Da – 1 buc	
Priza 230 V	Da – 2 buc	
Protecție termică la alternator	Da	
Senzor lipsa ulei la motor	Da	
Siguranța automată	Da	

Garantie:

- 24 luni de la punere în funcțiune
- Postgaranție și piese de schimb 10 ani de la livrarea și punerea în funcțiune.

Documente:

- echipamentul va fi însoțit de factura fiscală, aviz de însoțire a marfii, documentație completă în limba română, certificate ISO 9001, ISO 14001, declarație de conformitate, certificat de garanție.