

**FISA TEHNICA GENERATOR MONOFAZAT
MODEL - E 6000 CD**

GENERATOR MONOFAZAT		MODEL - E 6000 CD - Marca BENZA
Generator		
Tip alternator		SINCRO - Italia
Putere generator	KVA	6.0
Tensiune	V	230
Amperaj maxim	A	26
Frecvență	Hz	50
Grad de protectie		IP 21
Clasa de izolatie		H
Siguranta automata		Da
Voltmetru		Da
Motor		
Model motor		ROBIN – SUBARU EH 41 DHS
Clasa motor		industrial
Tip motor		Benzina, 1 cilindru, 4 timpi
Putere	CP	13.5
Capacitate cilindrica	cm ³	404
Turatie nominala / maxima	rpm	3000
Rezervor incorporat	litri	20
Sistem de pornire	Starter	Manual
Consum min-max (functie de incarcare)	litri/h	1.0 – 1.8
Dimensiuni [L x l x h]	mm	820 x 670 x 620
Greutate	Kg	81
Nivel de zgomot la 7 m	dB (A)	84
Dotari standard:		
Cadru metalic	Da	
Roti de transport	Da – 2 roti	
Amortizoare antivibratii	Da – 6 buc	
Amortizor antiderapaj (pe sol)	Da – 1 buc	
Priza 230 V	Da – 2 buc	
Protectie termica la alternator	Da	
Senzor lipsa ulei la motor	Da	
Siguranta automata	Da	

Garantie:

- 24 luni de la punere in functiune
- Postgarantie si piese de schimb 10 ani de la livrarea si punerea in functiune.

Documente:

- echipamentul va fi însoțit de factura fiscala, aviz de insotire a marfii, documentație completă în limba română, certificate ISO 9001, ISO 14001, declaratie de conformitate, certificat de garantie.