



**FISA TEHNICA GRUP ELECTROGENERATOR MONOFAZAT
MODEL: ES 6000 CD**

GRUP ELECTROGEN MONOFAZAT		MODEL - ES 6000 CD - Marca BENZA
Generator		
Tip alternator		SINCRO – EK2MCT
Putere generator	KVA	6.0
Tensiune	V	230
Amperaj maxim	A	26,1
Frecvență	Hz	50
Grad de protecție		IP 21
Clasa de izolație		H
Siguranța automată		Da
Voltmetru		Da
Motor		
Model motor		ROBIN – SUBARU EH 41 DHS
Clasa motor		industrial
Tip motor		Benzina, 1 cilindru, 4 timpi
Motor cu protecție la lipsa ulei	In standard	Da
Putere	CP	13.5
Capacitate cilindrică	cm ³	404
Turație nominală / maximă	rpm	3000
Rezervor incorporat	litri	20
Sistem de pornire	Starter	Start electric
Consum min-max (funcție de încărcare)	litri/h	1.0 – 1.8
Dimensiuni [L x l x h]	mm	820 x 670 x 620
Greutate	Kg	86
Nivel de zgomot la 7 m	dB (A)	84
Dotări standard:		
Cadru metalic	Da	
Roti de transport	Da – 2 roti	
Amortizoare antivibrații	Da – 6 buc	
Amortizor antiderapaj (pe sol)	Da – 1 buc	
Acumulator 12 V marca VARTA [la ES6000]	Da	
Amortizoare antivibrații pentru prevenirea distrugerii elementelor de Pb ai bateriei [la ES 6000]	Da – 4 buc	
Priza 230 V – 16 A	Da – 2 buc	
Protecție termică la alternator	Da	
Senzor lipsa ulei	Da	
Siguranța automată	Da	

Garantie:

- 24 luni de la punere în funcțiune
- Postgarantie și piese de schimb 10 ani de la livrarea și punerea în funcțiune.

Documente:

- echipamentul va fi însoțit de factura fiscală, aviz de însoțire a marfii, documentație completă în limba română, certificate ISO 9001, ISO 14001, declarație de conformitate, certificat de garanție.